

Controllo degli accessi:
GSK4 Secukey lettore RFID
card e codice PIN
(standalone). Antivandalo,
per esterno **IP66**, **due relè**
(apertura 2 porte).



Funzioni e dotazioni

-  Lettore RFID card
-  Codice PIN
-  2 relè a porta
-  Grado di protezione IP66
-  Antivandalo IK10

Il lettore badge **GSK4** è un terminale Secukey standalone, **antivandalo da esterno IP66**, dispone di 2 relè integrati (**apertura 2 porte oppure gestione allarme silenzioso**).

GSK4 è un dispositivo dotato di **lettore card RFID**, oppure con **codice PIN**. E' particolarmente adatto per le **installazioni in esterno (IP66)** e resistente agli atti vandalici. Dispone di una **tastiera retroilluminata**.



Impermeabile, **antivandalo**, grado di protezione **IP66**.

Uscita allarme regolabile: da 1 a 3 minuti (1 minuto default).

Lock Output Load: 3 ampere max.

Un relè (NO, NC, Com) programmabile: output time da 1 a 99 secondi (5 default).

Alarm Output Load: 3 ampere max.

Gestione **fino a 1.100 utenti: n.1000 utenti relè 1, n.100 utenti relè 2.**

Codice PIN: da 4 a 6 cifre.

Tre modalità di accesso: solo tessera, solo PIN, tessera + PIN.

Tipo di tessera: 125KHz di EM card.

Wiring Connections: Electric lock, exit button, DOTL, external alarm, door bell.

Alimentazione: 12~28V AC/DC.

Range temperatura: -40 C° ~ 60 C° (-40 F ~ 140 F).

Umidità: 10% ~ 90% senza condensa.

Colore: argento.

Cassa in lega di Zinco con verniciatura a polvere.

Tastiera retroilluminata.

Dimensioni: 13,0 x 5,6 x 2,3 HxLxP (cm).

Peso: 500 gr.

ALIMENTATORE ESCLUSO.

Controllo accessi GSK4 card Rfid e PIN, IP66 (IK10) caratteristiche tecniche:

Per installazioni in esterno, **grado di protezione IP66.**

Antivandalo IK10.

Cassa in lega di Zinco con verniciatura a polvere.

Tastiera retroilluminata.

Led a 2 colori di stato: verde (utente verificato), rosso (utente non accettato).

Gestione fino a n. 1.100 utenti: n.1000 utenti per relè uno e n.100 utenti per relè due.

Possibilità di **gestire 2 porte con un solo GSK4.**

Gestione allarme silenzioso: si abilita un utente (es. con PIN) sul relè uno per apertura solo della porta, mentre con altro PIN si abilita il relè due per attivazione in parallelo dell'apertura porta e dell'attivazione dell'allarme silenzioso.

Codice PIN: da 4 a 6 cifre.

Tre modalità di accesso: solo tessera, solo PIN, tessera + PIN.

Wiring Connections: Electric lock, exit button, DOTL, external alarm, door bell.



Two relays for two doors